



PTZ 攝影機控制器

配備操控桿與鍵盤且適用教育、商用、醫療等解決方案的控制器

AVer PTZ 攝影機控制器 CL01 採用 VISCA、Pelco-D、Pelco-P 通訊協定，支援標準 RS-422、RS-485、RS-232、IP 控制介面，可透過 IP 同時遠端控制 255 台 PTZ 攝影機，迅速調整預設鏡位、運鏡速度、光圈、白平衡等。CL01 可完美整合 AVer PTZ 攝影機，輕鬆切換各種視訊源，在執行直播串流時靈活操控多台攝影機。



流暢 PTZ
運鏡控制



操控高達 255 台
PTZ 攝影機



支援標準
控制介面



採用 VISCA/
Pelco-D/P 協定

AVer CL01

— 配備操控桿與鍵盤且適用教育、商用、醫療等解決方案的控制器 —



產品規格表

I/O 介面

連接埠	RS-485, RS-422, RS-232, IP, Micro USB (韌體更新)	傳送速率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
-----	----------------------------------------------	------	------------------------------------

使用者介面

螢幕材質	OLED	旋轉按鈕	3
攝影機控制	7	操控桿	1

攝影機控制

IP 位址	預設：192.168.1.162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 (1至7台攝影機)	UDP 埠	08090
控制數量	7台 (最多255*台)	通訊協定	VISCA, SONY VISCA, Pelco-D/P, UDP, IP (VISCA over IP)

系統

操作溫度	0°C 至 40°C	尺寸 (長x深x高)	35 x 17.3 x 9.9 公分
淨重	2.5 公斤	電源	DC 12V/2A, AC 100-240V
耗電	24 W	使用場所	室內
保固	3 年	包裝內容物	使用者手冊、4-pin RS-485 鳳凰端子、電源線與變壓器

* 您可預先設定多頻道控制功能後，使用 CAM 7 按鍵來控制其他攝影機。
產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品介面

正面



背面



版權所有 ©2020 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com



經銷商

202003