AVer CL01





PTZ 攝影機控制器

配備操控桿與鍵盤且適用教育、商用、醫療等解決方案的控制器

AVer PTZ 攝影機控制器 CL01 採用 VISCA、Pelco-D、Pelco-P 通訊協定，支援標準 RS-422、RS-485、RS-232、IP 控制介面，可同時遠端控制 7 台 PTZ 攝影機，迅速調整 255 個預設鏡位、運鏡速度、光圈、白平衡等。CL01 可完美整合 AVer PTZ 攝影機，輕鬆切換各種視訊源，在執行直播串流時靈活操控多台攝影機。

- 流暢 PTZ 運鏡控制
- x7 操控高達 7 台 PTZ 攝影機
- RS-232 RS-422 RS-485 IP 支援標準控制介面
- VISCA Pelco-D Pelco-P 採用 VISCA/ Pelco-D/P 協定

AVer CL01

配備操控桿與鍵盤且適用教育、商用、醫療等解決方案的控制器







產品規格表

I/O 介面

連接埠	RS-485, RS-422, RS-232, IP, Micro USB（韌體更新）	傳送速率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps

使用者介面

螢幕材質	OLED	旋轉按鈕	3
攝影機控制	7	操控桿	1

攝影機控制

IP 位址	預設：192.168.1.162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168（1至 7 台攝影機）	UDP 埠	08090
控制數量	7 台	通訊協定	VISCA, SONY VISCA , Pelco-D/P, UDP, IP (VISCA over IP)

系統

操作溫度	0°C 至 40°C	尺寸（長x深x高）	35 x 17.3 x 9.9 公分
淨重	2.5 公斤	電源	DC 12V/2A, AC 100–240V
耗電	24 W	使用場所	室內
保固	3 年	包裝內容物	使用者手冊、4-pin RS-485 鳳凰端子、電源線與變壓器

產品介面

正面



背面



版權所有 ©2020 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

經銷商

www.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT

202002